

## APF01 Easywave Fon inkl. Armbandsender RT26

Mit einem Easywave-Sender können Sie per Knopfdruck ein Signal an das Telefon „Easywave Fon“ senden, welches dann nacheinander drei vorprogrammierte Rufnummern anwählt.

Wird der Anruf vom Angerufenen durch Druck auf die Taste „5“ bestätigt, kann über die integrierte Freisprecheinrichtung gesprochen werden.

Das Telefon ist ideal, um pflegebedürftigen Personen die Möglichkeit zu geben, in „Notsituationen“ Hilfe herbei zu rufen.

Neben den obligatorischen Armband- oder Halsbandsendern sind z. B. auch Wandsender oder die Sturzmatte nutzbar. Insgesamt können fünf Sendecodes eingelesen werden.



### Technische Daten

Codierung	Easywave 5 Sender können eingelesen werden.
Frequenz	868,30 MHz
Spannungsversorgung	9 V DC (Netzteil beiliegend)
Anschluss	analog F/RJ11
Abmessungen	180 x 205 x 86 mm
Farbe	anthrazit

### Telefon-Details

Großstastentelefon mit beleuchtetem Display und Uhrzeitanzeige
Freisprechfunktion
3 Foto-Direktwahltasten
Spritzwassergeschützter Armbandsender
30 s voraufgezeichnete oder vom Benutzer aufnehmbare Nachricht
Optische Rufanzeige
Hörgerätekompatibel
Bis zu +40 dB Verstärkung der Hörerlautstärke.
Tonruflautstärke einstellbar
Telefonbuch für bis zu 99 Einträge
Menüsprache wählbar (D, F, I, GB, NL, E)
Anzeige Rufnummern (CLIP) und Anrufliste (max. 15 Anrufe)

### Lieferumfang

- Telefon
- Netzteil, Wandhalter
- Telefonkabel TAE-F/RJ11
- Telefonkabel TT89/RJ11
- Armbandsender RT26 inklusive Batterie
- Bedienungsanleitung

### Ausführungen

Produktnummern	Beschreibung
APF01E5000A01	Telefon Easywave Fon inkl. Armbandsender RT26