



ANRUFEN/ANNEHMEN

- ➔ Hörgerätekompatibel
- ➔ Hörlautstärke bis zu 50dB
- ➔ Flashfunktion (100ms/300ms/600ms)
- ➔ Tastatur mit großen hintergrundbeleuchteten Tasten
- ➔ Freisprechfunktion auf Mobilteil
- ➔ Einstellung der Lautsprecherlautstärke
- ➔ Telefonbuch (50 Einträge: Name und Nummer)
- ➔ Wahlwiederholung der letzten (10) Nummer(n)
- ➔ Direkter Zugang zum Telefonbuch und Menü auf Mobilteil
- ➔ R-Taste für Doppelanruf
- ➔ Wahlwiederholungstaste
- ➔ Bis zu 100 unerwünschte Nummern blockierbar
- ➔ Notfallansage individualisierbar oder vier Sprachen auswählbar: Französisch, Englisch, Deutsch, Niederländisch.



- ➔ VIP Funktion: Eingehende Anrufe nur von Nummern, die im VIP-Verzeichnis gespeichert sind (bis zu 50 Nummern), wenn die Funktion „Anrufsperrung“ aktiviert ist.

Mitgeliefertes Zubehör : SOS-PRO 595

- 2 Direktwahltasten
- 1 SOS-/Annahme-Taste



LCD BILDSCHIRM

- ➔ Weiße Hintergrundbeleuchtung
- ➔ Anzeige: Zwei alphanumerische Zeilen + Zwei Symbolzeilen / Schriftgröße: 9,5 mm
- ➔ Größe: 40x32 mm
- ➔ Auswahl zwischen sieben Sprachen: Französisch, Englisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch, Niederländisch und Portugiesisch.
- ➔ Uhrzeitanzeige: 12/24 Stunden
- ➔ 10 programmierbare Alarime mit Snooze-Funktion + Sprachnachricht
- ➔ Gesprächsdaueranzeige

ANRUFRER ID*

- ➔ Anruferkennung, wenn aufgelegt (Typ 1) oder im Gespräch (Typ 2)
 - 20 eingehende Rufnummern
 - 10 ausgehende Rufnummern
- ➔ Übertragung einer Rufnummer ins Telefonbuch möglich
- ➔ Namen- und Telefonnummernanzeige
- ➔ Symbol für Anruf in Warteschleife
- ➔ Symbol bei neuem Anruf



KLINGELTON

- ➔ Extra laute Melodien: bis zu 80dB auf Mobilteil + Basisstation
- ➔ Fünf polyphone + fünf normale Klingeltöne auf Mobilteil
- ➔ Personalisierbare Klingeltöne für Kontakte im Telefonbuch
- ➔ Einstellbare Klingellautstärke: MUTE + 5 Stufen
- ➔ Optische Anrufanzeige

ANRUFBEANTWORTER

- ➔ 30 Minuten Aufnahmezeit
- ➔ Eine Begrüßungsanzeige
- ➔ Fernabfragen der Nachrichten
- ➔ Abhören der Nachrichten via Mobilteil oder Basisstation
- ➔ Standardsprachansage Englisch, Französisch, Deutsch, Niederländisch

KOMBINATION MIT MOBILTEILEN

- ➔ Lokalisierung des Mobilteils
- ➔ 1 Basisstation und bis zu 4 Mobilteile
- ➔ Anrufweiterleitung + Gegensprechfunktion zwischen Mobilteilen

TECHNISCHE ANGABEN TELEFON

- ➔ DECT Telefon
- ➔ Dauerspeicher
- ➔ Funktioniert mit Netzadapter DC (enthalten)
- ➔ 3 Batterien Typ ni-Mh 1.2V 600mA (enthalten)
- ➔ Tonfrequenzwahl/Frequenzwahlverfahren
- ➔ Standby-Zeit: 2 Tage
- ➔ Akkulaufzeit bei Gesprächen: 10 Stunden
- ➔ GAP kompatibel
- ➔ Reichweite:
 - bis 50m im Innenbereich
 - bis 300m im Freien

EIGENSCHAFTEN ANHÄNGER 595 SOS PRO

- ➔ Fünf Tasten auf dem SOS-PRO 595:
 - Laustärke +
 - Laustärke -
 - Zwei Direktwahltasten
 - SOS-Taste/Annahme eingehender Anrufe
- ➔ SOS-Taste : Möglichkeit, vier Notrufnummern zu hinterlegen
- ➔ Klingeltonlautstärke bis zu 70db bei Reichweite 1m
- ➔ Lautstärke Lautsprecher einstellbar (5 Stufen)
- ➔ Freisprechfunktion
- ➔ Piepton, wenn das SOS-PRO 595 außerhalb der Reichweite der Basisstation ist.
- ➔ Optische Anzeige des Batteriestands (rote LED)
- ➔ Optische Anzeige bei Anruf oder während eines Gesprächs (blaue LED)

TECHNISCHE ANGABEN ANHÄNGER 595 SOS PRO

- ➔ Basis als Ladestation
- ➔ GAP Technologie
- ➔ Batterie 300mAh Li-Polymer
- ➔ Standby-Zeit: 100 Stunden
- ➔ Akkulaufzeit bei Gesprächen: 5 Stunden
- ➔ Reichweite: bis 30m im Innenbereich, bis 200m im Freien
- ➔ Gewicht des Anhängers: 58g

KOMPATIBLE PRODUKTE

- ➔ DOORBELL595 U.L.E (weitere Information auf Datenblatt „DOORBELL595 U.L.E“)
- ➔ RINGER595 U.L.E (weitere Information auf Datenblatt „RINGER595 U.L.E“)
- ➔ AMPLIDECT595 U.L.E AD (weitere Information auf Datenblatt „AMPLIDECT595 U.L.E AD“)

Produkt ist kompatibel mit allen Produkten der Reihe 595